



Description :

- Egaliseur graphique mono 31 bandes 1/3 octave chacune avec une amplitude réglable de ± 6 dB à ± 12 dB par curseurs de 60 mm
- Filtre passe haut et passe bas, fonction by-pass
- Chaque canal possède une entrée et une sortie Jack 6,35 mm et XLR symétriques ainsi que RCA asymétriques.
- Affichage du niveau de crête par bande
- Interrupteur de terre
- Fonction bypass automatique lorsque l'alimentation est coupée.

CARACTERISTIQUES	PEQ 1131
Curseur	Course de 20 mm à point milieu
Amplitude	Commutable de ± 6 dB à ± 12 dB
Bande passante	20 Hz à 50000 Hz
Entrées et Sorties	Symétriques : jack 6,35 mm et XLR Asymétriques : RCA
Impédance d'entrée	20 k Ω (symétrique) 15 k Ω (asymétrique)
Impédance de sortie	< 600 Ω
Filtre	Passe haut : 40 Hz (12dB/oct) Passe bas : 16 kHz (12dB/oct)
Niveau d'entrée Max	+ 18dBV
Niveau de sortie Max	+ 16dBV
Distorsion harmonique totale	$\leq 0,2$ %
Rapport signal bruit	93 dB @ 1KHz
Alimentation	AC 100-120V ou 200-240V / 50-60 Hz
Consommation	15 W (MAX.)
Dimensions L x P x h	483 x 220 x 44 mm (19" 1 U)
Poids	3 Kg

Désignation modèle

Egaliseur graphique 1 x 31 bandes, 19" 1U PEQ 1131
(code 02157)