

SONORISATION IP

AM 120 IP-2

120 W

RJ45

TCP
IP



DESCRIPTION

Cet amplificateur-mélangeur 120 W RMS est équipé d'un adaptateur réseau IP⁽¹⁾.

Il offre des sorties haut-parleurs 100 V, 70 V ainsi que 4-16 Ω (en Basse Impédance).

Il fonctionne sur secteur 230 V.

Il fonctionne exclusivement avec le logiciel IP AM IP SOFTWARE

Le pupitre d'appel PA IP-2 est compatible lorsqu'un réglage, un appel à zones est nécessaire à distance.

CARACTÉRISTIQUES

Il est équipé de :

- Transmission audio numérique de haute qualité TCP/IP, sans interférences
- Écran d'affichage LCD, activation de toutes les fonctions par 1 seule touche
- Commande audio numérique libre, combinaison et partition multifonctions, fonction diffusion locale
- Fonction coupure par alarme intégrée, sans coupure forcée 24 V, non limité à la quantité de réglages de volume, branchement 3 lignes
- Gestion de l'alimentation, lorsqu'il n'y a pas de musique ou d'appel l'appareil se met en mode « stand-by » automatiquement
- La consommation en stand-by est inférieure à 3 % ce qui correspond aux normes d'économie d'énergie
- Chaque source MIC, AUX et réseau, possède un réglage individuel de volume
- Sortie Line out pour extension
- 6 voyants de niveau de sortie
- Fonction refroidissement par ventilateur progressif
- Sortie HP 70 V, 100 V et 4 à 16 Ω

CARACTÉRISTIQUES

AM 120 IP-2

Type	Amplificateur-préamplificateur avec adaptateur réseau IP
Alimentation	AC 230 V
Puissance de sortie	120 W RMS
Sorties HP	4-16 Ω / 70 V - 100 V
Prise Internet	RJ 45
Vitesse de transmission	10 Mbps
Support	TCP / IP, UDP, IGMP (Group Broadcast)
Format son	MP3 / MP2
Qualité sonore	Qualité CD stéréo 16 bits
Échantillonnage	8 K - 48 K
Capacité	8 K - 512 Kbps
Entrées/Sensibilité	MIC : 5 mV AUX : 350 mV
Rapport Signal/Bruit	≥ 65 dB
Bande passante	60 Hz - 18000 Hz (± 3 dB)
Distorsion THD	$\leq 0,1$ %
Consommation	180 W
Protection	Surchauffe, surcharge, court-circuit Protection courant secteur AC
Température de fonctionnement	5 °C - 40 °C
Humidité	20 % - 80 %
Dimensions (L x P x h)	484 x 303 x 88 mm 19" 2U
Poids	11 kg

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Amplificateur-préamplificateur avec adaptateur réseau IP 120 W AM 120 IP-2
(code 02238)

Logiciel IP AM IP SOFTWARE
(code 02195)

(1) Internet protocol (abrégié en IP)