

### EM-600


Module lecteur de message d'évacuation



#### Caractéristiques :

- Diffusion automatique de message d'évacuation en cas d'urgence
- Facile à utiliser en lecture et enregistrement
- 2 possibilités d'enregistrement soit via le micro intégré soit via l'entrée message extérieur
- Entrée Jack pour casque pour contrôler l'enregistrement
- Pas de batterie pour la conservation des messages
- Durée de vie des messages : 100 000 cycles d'enregistrement
- Détecteur interne de défaut du micro
- Priorité sur les autres appels en cas de message d'urgence
- Reproduction de haute qualité audio et voix
- Temps d'enregistrement : 60 secondes
- Conservation des messages : 100 ans (type)

#### ACCESSOIRES



| Caractéristiques               | EM-600 (code 01056)                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Entrées                        | LINE EXT. : - 10dB / 10 KΩ asymétrique                     |
| Sorties                        | Audio : 0dB/600Ω - Sirène : - 10dB<br>Casque : 24 mW ≥ 32Ω |
| Bande passante                 | 100 Hz – 3 400 Hz (fs=8KHz)                                |
| Tension électrique             | +17V                                                       |
| Consommation électrique        | NOR 125mA / Max 185mA                                      |
| Durée d'enregistrement message | 60 sec.                                                    |
| Bande passante                 | 10 Hz – 20 000 Hz ± 1dB                                    |
| Dimensions (L x P x h)         | 195 x 165 x 40 mm                                          |
| Poids                          | 0,6 Kg                                                     |

### TM-100


Module programmeur



#### Caractéristiques :

- Affichage multifonctions
- Horloge programmable 80 mémoires, radio pilotée par le récepteur DCF77
- Pratique dans les installations de sonorisation avec des amplis JD MEDIA et combiné avec le lecteur de messages numériques DM-100
- 3 carillons et sirène européenne.

#### ACCESSOIRES



| Caractéristiques       | TM 100 (code 01134)  |
|------------------------|----------------------|
| Sortie Audio           | 0 dBu asymétrique    |
| Commande de sortie     | 3 contacts           |
| Durée de contact       | 999 sec. max         |
| Commandes d'entrées    | Carillon, A, B, C, D |
| Mémoires               | 80                   |
| Précision du quartz    | ±20ppm               |
| Alimentation           | +15V DC ~+17V DC     |
| Dimensions (L x P x h) | 195 x 100 x 40 mm    |
| Poids                  | 0,220 Kg             |

### TP-100RDS

Tuner AM/FM RDS



| Caractéristiques       | TP-100RDS (code 01135)                             |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Bandes de Fréquences   | FM : 87,5 ~ 108 MHz<br>MW : 522 ~ 1620 MHz         |
| Impédance ANT          | FM MW commun<br>300Ω symétrique ou 75Ω asymétrique |
| Sensibilité            | FM : 2 dBμV / MW : 4,5 dBμV                        |
| Rapport Signal / Bruit | FM : > 60 dB<br>MW : < 50 dB                       |
| Distorsion             | FM : < 0,2 %<br>MW : < 0,5 %                       |
| Dimensions (L x P x h) | 194 x 80 x 40 mm                                   |
| Poids                  | 0,5 Kg                                             |

#### ACCESSOIRES



#### Caractéristiques :

- Fonction mixer
- Tuner numérique
- Fonction RDS (Radio Data System)
- Tuning manuel (Up et Down)
- 24 stations mémorisables (18 en FM, 6 en AM)
- Fonctions AF, CT, PI, PS, PTY