

**NEW****4
ZONES**

Description :

Le **MX-PA04** est un micro pupitre d'appel à zones à relier au préamplificateur **MX-804** pour contrôle et annonce à distance.

Caractéristiques :

Il est équipé de :

- Réglages :
Les 5 boutons de zones fournissent une interface de commande d'utilisation simple pour la diffusion d'appels sur zones, un général (ALL) et un pour chaque zone (1 à 4)
Bouton (TALK) pour la parole et (CHIME) pour le carillon
Volume de contrôle de niveau
Interrupteur pour verrouillage
- Connections :
RJ-45 pour se connecter au préamplificateur MX-804
- Voyants
Alimentation, Signal (modulation), Clip (saturation),
Affichage LED visible lorsque l'on appuie sur l'interrupteur d'une ou plusieurs zones

CARACTERISTIQUES	MX-PA04
Type	Pupitre micro à télécommande pour Préampli MX-804
Puissance de sortie	0 dB / 600 Ω symétrique
Entrées/Sensibilité	- 60 dB + 3 dB / 600 Ω Symétrique
Bande passante	45 Hz – 15 000 Hz ($\pm$ 1 dB)
Rapport Signal/Bruit	> 90 dB
Distorsion harmonique totale	< 0,1 %
Température de fonctionnement	0° - 40°C / 95% d'humidité
Dimensions L x P x h	140 x 205 x 60 mm (corps)
Poids	0.9 Kg

Désignation modèle

Pupitre micro à télécommande pour Préampli MX-804.....**MX-PA04**
(code 02284)