

NEW

MICROPHONES SANS FIL

BE-1080

FRÉQUENCES
FIXES

8 CANAUX



DESCRIPTION

Ensemble UHF de qualité professionnelle !

Il est équipé d'un récepteur

- Récepteur UHF équipé de modules récepteurs sur 2 sets de fréquences fixes (8 canaux)
- Système de réception automatique PLL
- Système anti-interférence pour fonctionnement simultané de plusieurs ensembles
- Distance de réception de 50 mètres
- Affichage des fonctions sur écran LCD
- Fonction « sync » infrarouge permettant de transmettre aux émetteurs la fréquence
- Idéal pour les applications vocales, chant ou audio professionnelle sur scènes
- 1 cordon jack (sortie mix)
- Puissance de l'émetteur : 10 mW
- Type de modulation FM
- Déviation : 22 KHz
- Affichage des informations sur écran LCD
- Tension de la Batterie : 3V (2 x 1,5V AA Battery)
- Autonomie utilisation en continue : 5 heures

FRÉQUENCES

Il y a 2 sets disponibles avec 8 fréquences fixes disponibles :

- 520.1 MHz - 527.7 MHz - 506.0 MHz - 517.5 MHz - 553.7 MHz - 557.7 MHz - 523.0 MHz - 546.5 MHz
- 607.1 MHz - 613.2 MHz - 655.0 MHz - 663.0 MHz - 644.1 MHz - 628.8 MHz - 670.4 MHz - 687.1 MHz

CARACTÉRISTIQUES

BE-1080

Méthode de réception	Récepteur UHF 8 canaux
Système	Synthétisé PLL
Stabilité en fréquence	< ± 10 ppm
Image interfère rate	> 50 dB
Rapport Signal/Bruit	> 70 dB
Sensibilité	- 80 dBuV
Distorsion harmonique totale	< 0,5 %
Bande passante	80 Hz - 15 000 Hz (± 3 dB)
Impédance de sortie	600 Ω
Niveau de sortie audio	400 mV, Symétrique/Asymétrique
Affichage	LCD
Prises sortie audio	8 XLR symétrique, 1 Jack asymétrique
Prise d'antenne	4 x BNC
Alimentation	DC 12V - 1000 ma
Consommation	< 5 W
Dimensions (L x P x h)	480 x 180 x 46 mm (rackable)
Poids (récepteur + micro main)	2,75 Kg
Micro main	BE-1080MIC
Piles ou Accus	2 x AA / 1,5 V (livrées)

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Ensemble récepteur 8 micros **BE-1080**
(code 02816)