

SOURCES DE MODULATION

DMT-8M

NOUVEAUTÉ

8
MESS.

MINI
USB

WAV
WMA
MP3

DC
24 V



DESCRIPTION

Le lecteur DMT-8M offre la possibilité de diffuser et enregistrer 8 messages audio.

Utilisé pour lire des messages d'informations et d'évacuations à l'attention d'un public.

Il fonctionne sur alimentation DC 24 V.

CARACTÉRISTIQUES

Il est équipé de :

- Lecteur compatible en format WAV, VMA, MP3
- 256 Mo de Mémoire
- Mini Port USB qui permet de lire et renommer les fichiers audio pour les mises à jour (connexion PC)
- Messages 1 à 4 (en face avant) communs avec les mêmes priorités
- Messages A-D (en face arrière sur bornier euroblock) sont prioritaires sur 1-4, la priorité se présente de la façon suivante A > B > C > D = 1 = 2 = 3 = 4
- Mode lecteur : Play & Repeat
- Entrée Mic & Line sur prise XLR/JACK avec Dip Switch VOX, Mic/Line, fantôme
- Mode enregistrement : les messages 1,2,3,4 peuvent être enregistrés directement en face arrière
- Vumètre pour sorties et enregistrement
- Standard rack 19" 1 U

CARACTÉRISTIQUES

DMT-8M

Type	Lecteur / Enregistreur 8 messages
Entrées	Mic : -50 dBV symétrique / 10 kΩ LINE : -10 dBV symétrique / 10 kΩ
Alimentation fantôme	DC 24 V / DIP SWITCH
Bande passante	100 Hz - 20 000 Hz / -3 dB/+3 dB
Distorsion harmonique totale	< 0,05 %
Rapport Signal/Bruit	Mic : -65 dBu / LINE : -75 dBu
Lecteur	WAV, VMA, MP3
Enregistreur	Enregistrement Micro et LINE
Sorties	+4 dBV symétrique / 500 Ω 0 dBV symétrique / 1 kΩ
Alimentation	DC 24 V
Dimensions (L x P x h)	482 x 100 x 44 mm
Poids	2,3 kg

DÉSIGNATION MODÈLE

Lecteur / Enregistreur 8 messages **DMT-8M**
(code 02358)