

NEW

TABLE DE MIXAGE

LA-MIX1604

16
CHAN.

16
bit

48
kHz



DESCRIPTION

Table de mixage Multimédia 16 canaux
Avec interface USB intégrée, idéale aussi bien pour les performances live que pour l'enregistrement.
Quatre préamplificateurs de microphone de qualité studio Égaliseur à trois bandes sur chaque canal Compresseurs « One-Knob » intuitifs sur les canaux 1 à 4. Un processeur d'effets 24 bits offrant 16 préréglages dont reverb, chorus, flanger, delay et pitch shifter.

CARACTÉRISTIQUES

Elle est équipée de :

- 16 canaux
- 4 entrées micro avec alimentation fantôme 48V
- Filtre coupe-bas à 75 Hz
- Compresseurs sur chaque canal micro
- Processeur multi-effets 24 bits avec 16 préréglages intégrés
- 2 entrées ligne stéréo
- Égaliseur 3 bandes, LED de crête et interrupteur Mute sur tous les canaux
- 4 entrées stéréo
- 2 sous-groupes avec sorties dédiées
- 2 départs auxiliaires (1 pré/post commutable, 1 post)
- Faders de 60 mm
- Entrée/sortie enregistrement 2-Tracks
- Sorties principales XLR
- Interface audio USB intégrée
- Alimentation interne

CARACTÉRISTIQUES

LA-MIX1604

Type	Table de mixage
Alimentation fantôme	48V
Entrées microphones	4
Entrées Stéréo	4
Compresseur	Oui
Nombre de sorties ligne	2
Sortie Master	XLR
Fréquence d'échantillonnage max. kHz	48 kHz
Définition max en bit	16 bit
Canaux utilisables simultanément	8
sorties Master	XLR
Lecture Bluetooth et USB	Non
Dimensions (L x P x h)	90 x 320 x 340 mm
Poids	3,45 kg

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Table de mixage 16 canaux LA-MIX1604
(code 02837)