

SOURCES DE MODULATION

WT-1004

LECTEUR
ENREGISTREUR

PROGRAMMATEUR

MESSAGES
NUMÉRIQUES

SD
CARD



CARACTÉRISTIQUES

Il est équipé de :

- Lecteur / Enregistreur / Programmeur message numérique
- Contrôle simplifié par l'affiche LCD et commutateur de l'encodeur
- Réglage de l'heure automatique par GPS et DCF 77
- Mémoire : SD CARD (Max. 16 GB) et mémoire intégrée
- Fonction verrouillage
- Commutateur ON/OFF
- Haut-parleur de surveillance et commutateur ON/OFF
- Enregistrement : Entrée microphone
- Sortie : 4 canaux (contact pour chaque canal et relais pour tous les canaux)
- Programme de mémoire : mémoire flexible
- Fonction de copie journalière
- Banque de mémoire : 80 (Mélodie : M01-40 / Voix : V01-40)
- Idéal pour des installations de type : Sonneries intercoures dans les écoles

CARACTÉRISTIQUES

WT-1004

Type	Lecteur - Enregistreur Programmeur message numérique
Sorties	4 Canaux Niveau de sortie / Impédance : 0 dBm / 600 Ω symétrique
Port	5EA
Réglage de l'heure	DCF77, GPS
Temps d'enregistrement	400 secondes, pour chaque piste, 533 minutes au total
Stockage de la mémoire	45 jours Max.
Contrôle	RS-485
Consommation	7,5 W
Alimentation	220-230 V~, 50 / 60 Hz, DC 24 V
Dimensions	483 x 200 x 44 mm
Poids (L x P x h)	2,5 kg

DÉSIGNATION MODÈLE

Lecteur / Enregistreur / programmeur message numérique WT-1004
(code 01171)