

PUPITRES MICROPHONE

MX-PA04



PLATINE MURALE

MX-WCP



DESCRIPTION

Le MX-PA04 est un micro pupitre d'appel à zones et le MX-WCP est une Platine murale qui peuvent être reliés au préamplificateur MX-804 pour un contrôle et annonce à distance.

CARACTÉRISTIQUES

Il est équipé de :

- Réglages :
 - Les 5 boutons de zones fournissent une interface de commande d'utilisation simple pour la diffusion d'appels sur zones, un général (ALL) et un pour chaque zone (1 à 4)
 - Bouton (TALK) pour la parole et (CHIME) pour le carillon
 - Volume de contrôle de niveau
 - Interrupteur pour verrouillage
- Connections :
 - RJ-45 pour se connecter au préamplificateur MX-804
- Voyants
 - Alimentation, Signal (modulation), Clip (saturation), Affichage LED visible lorsqu'on appuie sur l'interrupteur d'une ou plusieurs zones

CARACTÉRISTIQUES

MX-PA04

Type	Pupitre micro à télécommande pour Préampli MX-804
Puissance de sortie	0 dB / 600 Ω symétrique
Entrées/Sensibilité	-60 dB + 3 dB / 600 Ω Symétrique
Bande passante	45 Hz - 15 000 Hz ($\pm$ 1 dB)
Rapport Signal/Bruit	> 90 dB
Dist. Harm. totale	< 0,1 %
Temp de fonct.	0° - 40 °C / 95 % d'humidité
Dimensions (L x P x h)	140 x 205 x 60 mm (corps)
Poids	0,9 kg

CARACTÉRISTIQUES

MX-WCP

Type	Platine murale
Niveau de sortie	1 dB / 600 Ω Symétrique
Entrées / Sensibilités	MIC : -50 dB / 20 K Ω Symétrique LINE : 0 dB / 30 K Ω Symétrique
Bande passante	20 Hz - 20 000 Hz
Dist. harm. totale	< 0,1
Rapport signal bruit	> 90 dB
Alimentation	DC + 15 V
Dimensions (L x P x h)	80 x 50 x 80 mm
Poids	0,5 kg

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Pupitre micro à télécommande pour Préampli MX-804.....	MX-PA04 (code 02284)
Platine murale pour préampli MX-804.....	MX-WCP (code 02281)