



## La collaboration sans fil dans toutes les salles de classe

NovoCast est une solution de collaboration sans fil qui permet de partager instantanément du contenu sur grand écran. Jusqu'à 40 participants peuvent être connectés par session et jusqu'à 4 élèves peuvent afficher du contenu simultanément à partir de leur équipement personnel.

Le LauncherPlus en option permet de modérer la séance de travail en contrôlant le contenu affiché à l'écran. Que cela soit dans une salle de classe ou un espace dédié à la formation, NovoCast offre une véritable flexibilité de présentation.

### Features

- Écran partagé pour afficher simultanément jusqu'à quatre zones de contenus
- Jusqu'à 40 participants connectés par session
- Quizz et sondages en temps réel
- Partage de document via l'app ou le logiciel NovoConnect
- Optional LauncherPlus for moderation
  - Annotation à l'écran et surlignage en temps réel
  - Prévisualisation de l'écran d'un élève avant l'affichage sur grand écran
  - Capture d'écran instantanée pour évaluer la progression individuelle d'un élève
  - Fonction de verrouillage des équipements mobiles
- Intégration réseau facile et gestion centralisée via le logiciel Remote Manager
- Réseau double (réseau enseignants et réseau élèves distincts)
- Configuration protégée par mot de passe et authentification par code PIN
- Conforme avec la norme ISO 27001



MODÈLE		NOVOCAST NC 1000
BYOD	BYOD – OS compatibles	Windows 7/8/10 (32 et 64 bits), macOS 10.7 et supérieur, iOS 11.0 et supérieur, Android 5.0 et supérieur, Ubuntu
		Reproduction en miroir : AirPlay et GoogleCast
	Zone d'écran partagé	1,2,3 et 4
	Connexions simultanées	Jusqu'à 40
	Résolution de la reproduction en miroir	Jusqu'à 1080p, 30 ips
	Résolution en sortie	1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)
FONCTIONNALITÉS	Collaboration	Bureau étendu sous Windows 10 et fonction de modération, AirNote pour les annotations en temps réel, Novo Screennote pour tableau blanc virtuel
	Productivité	Connexion via code QR et/ou code PIN
	Panneau d'affichage dynamique	NA
	Sécurité	Réseau double Wi-Fi & LAN, encoche Kensington et ISO 27001
CONNECTIVITÉ	Wi-Fi	802.11ac, b/g/n, 2.4 & 5 GHz 1T1R avec 1 antenne externe
	Sortie	HDMI, Jack Audio (3.5mm)
	Entrée	USB Type A, emplacement carte MicroSD, Jack CC
SYSTÈME	Processeur	Quad-core ARM
	Stockage	8 Go
GÉNÉRAL	Alimentation	Entrée adaptateur CC : 100-240 V, 50/60 Hz. Sortie adaptateur CC : 5 V/2 A. Consommation : 10 W
	Dimensions du produit (L x P x H)	100 x 100 x 20 mm
	Poids net	184 g
	Contenu	Unité principale, antenne, câble HDMI, câble USB, bloc d'alimentation, adaptateur USB vers Ethernet, kit de montage mural, documentation
	Accessoires en option	LauncherPlus (mode modérateur) (logiciel requis : version complète)
	Garantie	3 ans

## Connectivity

