

AMPLIFICATEURS

HOMEPLAY-215

NOUVEAUTÉ

2 X 15 W

8 Ω

USB
TUNER
FM



DESCRIPTION

Amplificateur mural 2 x 15 W Bluetooth.

Il offre des sorties haut-parleurs en basse impédance (8 Ω).

Il fonctionne sur secteur 240 V. Utilisation simple pour des installations types telles que des Restaurants, boutiques, chambres d'hôtels...

CARACTÉRISTIQUES

Il est équipé de :

- 1 Lecteur USB, SD
- 1 Lecteur TUNER FM
- 1 Module récepteur Bluetooth 4.1 pour diffusion depuis votre smartphone, tablette ou PC portable
- Réglage individuel volume par entrées, réglage volume MASTER
- Sorties HP en basse impédance 8 Ω sur Euroblocks
- Écran LCD
- Télécommande pour contrôle à distance infrarouge
- Livré avec boîtier mural + câble HP

CARACTÉRISTIQUES

HOMEKIT-215

Type	Amplificateur Mural Bluetooth 4.1 USB / SD / Tuner FM
Alimentation	AC 240 V
Puissance de sortie	2 X 15 W
Sortie HP	8 Ω
Sortie Ligne OUT	0 dB
Bande passante	20 Hz - 20 000 Hz
Distorsion harmonique totale	0,3 %
Format audio	MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC
Infrarouge	< 10 m
Branchements	Borniers Euroblocks
Dimensions (L x P x h)	86 x 50 x 86 mm
Poids	0,12 kg

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Amplificateur mural 2 x 15 W Bluetooth HOMEPLAY-215
(code 02572)

